


MT-58A

5 GHz 數位發射放大器

特點

- 將音訊轉換為 5 GHz 無線訊號，可搭配 ACT-5800 系列或 MRM-58 等 MIPRO 5 GHz 接收設備使用。
- 提供 12 組頻道與 8 組 ID 編碼設定，提升系統靈活性並降低干擾風險。
- 具備低功率 (<10 mW) 與高功率 (<100 mW) 兩段切換，滿足不同距離的傳輸需求。
- 內建 48 V 幻象電源，支援電容式麥克風與各類專業音訊設備輸入。
- 支援 XLR 與 6.3 mm 複合式音訊輸入，提供多樣化的連接方式。
- 適用於多區廣播、導覽解說、音訊延伸等無線傳輸應用。



規格

機殼	半機架寬 (9.5 吋) 金屬機箱
顯示介面	AF 輸入音量指示燈、RF 輸出功率指示燈、頻道與功能顯示
操作介面	功能設定鍵、ACT 對頻按鍵、幻象電源開關、RF 輸出功率切換開關
頻段	ISM 5 GHz
頻率數	預設 12 個頻道，每頻道具 8 組 ID 編碼
調變方式	數位調變
發射功率	Low <10 mW、High <100 mW (依各國電波法規)
音訊控制	輸入增益旋鈕、靈敏度切換 (MIC / LINE)
幻象電源	+48V DC
音訊輸入	平衡式 XLR 與 6.3 mm TRS 複合插座
天線裝置	TNC 母座，阻抗 50 Ω
電源供應	DC 12 ~ 15 V；外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 206 mm (W × H × D)
重量	約 1.1 kg

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

