



MI-58R 5 GHz 數位立體聲接收機

主要特點

- 可切換立體聲、聲道平衡與左右聲道混音功能。
- 可選擇預設偏好的音質模式。
- 3.5 mm 立體聲耳機插座，左右兩聲道輸出各 100 mW @ 16 Ω ，可選配兩種高級抗噪耳機。
- 為配合專業舞台監聽的工程需求，系統還提供了 ENG. Mode(工程師模式)，使音響工程師能隨時掌控現場的監聽音質。



主要規格

機殼	特殊塑鋼外殼
顯示器	背光 LCD
頻段	ISM 5.8 GHz
調變方式	數位調變
頻道同步	採用首創的 ACT 方式設定
接收方式	純自動選訊
傳輸延遲	< 1.8 ms
頻率響應	20 Hz ~ 23 kHz (立體聲)
立體聲分離度	> 100 dB
動態範圍	109 dBA

諧波失真	< 0.03% @ 1 kHz
靈敏度	5 μ V 輸入時 · S/N >100 dB
輸出插座	3.5 mm TRS
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1，連續使用時數大於 8 小時
充電方式	MP-8 單槽充電座
尺寸	63 × 85 × 26 mm (W × H × D)
重量	約 75 g
選購配件	E-8S 或 E-8P 入耳式監聽耳機