



MTS-100 數位無線導覽系統專用中繼發射器

主要特點

- 以固定桌上或機櫃型式及搭配廣播混音台方式發音。
- 採用歐盟 863 ~ 865 MHz 及美國 926 ~ 928 MHz 國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。
- 具有訊號保密的純數位式調變。
- 預設 16 個頻道，使用按鍵切換，至少有三個頻率在短距離內同時使用不互相干擾。
- 發射功率可切換強 50 mW 及弱 10 mW，控制使用距離及省電。
- 可提供 48 V 幻象電源，及輸入 VOL 調整鈕，XLR 複合插座輸入可使用動圈及電容式麥克風。
- 搭配 MTG-100R 及 MTG-100Ra 接收機。



主要規格

顯示器	數字 LED
頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz
頻率同步	手動按鍵切換
預設頻率	16
發射功率	<50 mW (HIGH) · <10 mW (LOW) (依照各國電波法規)
電源供應	DC 12 ~ 15 V · 外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 206 mm (W × H × D)
重量	約 1.1 kg



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw