

# ACT-5814A

## 5 GHz 數位四頻道接收機

### 特點

- 全機架寬金屬機箱設計，後背板配置外接式雙天線，並具天線輸出串接座。
- 配備 MIPRO 獨家操作面板與高對比繪圖型 OLED 顯示器，畫面清晰、視角寬廣。
- 採用 ISM 5 GHz 頻段，有效避開 UHF 與 2.4 GHz 等無線產品及 Wi-Fi 的干擾。
- 頻率規劃具 A 與 B 雙群組：A 群組提供 12 組頻道，B 群組分為 B1 與 B2，各提供 12 組，共 24 組頻道可選擇。
- 每頻道具 64 組 ID 及 1 組特殊 ID，可於同區多空間使用，避免同頻干擾。
- 搭配 Channel Scan 頻道掃描功能，可偵測 RF 強度，輔助選擇干擾較少的頻道，提升穩定性。
- 結合 MIPRO 首創的 Auto Scan 自動掃描與 ACT 頻率同步技術，快速完成頻率配對。
- 具備雙調諧器 True Diversity 純自動選訊接收技術，收訊穩定不中斷，B 群組具 1.5 ms 超低延遲。
- 採用 48 kHz / 24-bit 數位取樣，具寬頻響應與高動態範圍，展現清晰細膩音質。
- 提供 XLR 平衡式與 6.3 mm 非平衡式音訊輸出，音量可調範圍 -10 ~ +20 dB，四頻道可獨立或混合輸出。
- 天線座提供強波器偏壓，可搭配 MIPRO 專業天線系統，有效提升接收距離與訊號穩定性。
- 使用 AC 100 ~ 240V 外接式交換電源，穩定運作不受電壓變動影響。
- 可搭配 ACT-580 系列手握式與佩戴式發射器，並相容 MIPRO 其他 5 GHz 專用發射器。
- 台灣研發製造，品質優異、性價比高，兼具專業性能與價格優勢。



### 規格

頻道數	四頻道
機箱	全機架寬 (19 吋) 金屬機箱
頻段	ISM 5.8 GHz
頻寬	125 MHz
接收方式	純自動選訊
顯示螢幕	繪圖型 OLED 顯示器
操作介面	ACT 對頻按鍵、頻道選擇鍵與飛梭旋鈕
靈敏度	輸入 12 dB $\mu$ V 時，S/N > 100 dB
頻率響應	18 Hz ~ 23 kHz
動態範圍	> 120 dBA
傳輸延遲	< 1.5 ms (B 群組)
音訊 EQ	Lo-Cut / Flat 等化設定
音訊處理	48 kHz / 24-bit 數位取樣
音訊輸出	配置 XLR 平衡與 6.3 mm 非平衡獨立輸出，另設 6.3 mm 非平衡混合輸出，音量調整範圍 -10 ~ +20 dB
天線裝置	阻抗 50 $\Omega$ ，TNC 天線座提供強波器偏壓，並具天線串接座
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	420 x 44 x 162 mm (WxHxD)
重量	約 1.6 kg

### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01



---

**嘉強電子股份有限公司**

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

