


MT-92A

UHF 類比發射放大器

特點

- 採用 EIA 標準半機架寬 (9.5 吋) 金屬機箱，適合整合至各類音響系統中使用。
- 可搭配 ACT 類比接收機或模組，將各類麥克風、樂器與音響設備的輸出訊號轉換為 UHF 無線訊號發射。
- 提供 16 組預設頻道，操作簡便。
- 發射功率具 HIGH/LOW 兩段切換，最高可達 500 mW，適用遠距傳輸需求。
- 配備 +48V 幻象電源，支援電容式麥克風等專業音訊設備輸入。
- 音訊輸入端子為 XLR/6.3 mm 複合式設計，並具備 MIC/LINE 靈敏度切換與增益調整旋鈕。
- 可選配各式 MIPRO UHF 天線與功率放大系統，彈性延伸發射距離與覆蓋範圍。



規格

機殼	半機架寬 (9.5 吋) 金屬機箱
顯示介面	音訊輸入指示燈、訊號強度指示燈、頻道顯示
操作介面	頻道切換鍵、幻象電源開關、RF 輸出功率切換開關
頻段	UHF 506 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻率數	預設 16 個頻道
調變方式	FM 調變
發射功率	LOW : < 100 mW , HIGH : < 500 mW (依各國電波法規)
音訊控制	輸入增益旋鈕、靈敏度切換 (MIC/LINE)
幻象電源	+48V
音訊輸入	XLR 與 6.3 mm 複合式插座
天線裝置	阻抗 50 Ω , TNC 母座
電源供應	DC 12 ~ 15 V ; 外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 206 mm (W × H × D)
重量	約 1.1 kg

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

