

# MT-58

## 5 GHz 樂器專用數位發射器

### 特點

- 採用一體式 3.5 mm 插頭，具備 0°-90° 可調旋轉結構，適用於電吉他、貝斯、電子鍵盤等內建音源輸出設備，另附 6.3 mm 轉接頭，擴大使用彈性。
- 可搭配 MIPRO 接收機或內建接收模組的無線擴音機，亦適用於筆記型電腦、平板等音訊輸出設備，實現無線播放與擴音傳輸。
- 採用 ISM 5 GHz 數位頻段，避開 2.4 GHz 與 UHF 擁擠頻段，具低延遲、抗干擾與高穩定特性。
- 採用無壓縮數位音訊技術，完整保留音色與動態，確保高品質音訊輸出。
- 使用 18500 鋰離子電池，可透過專用充電座快速充電，提供長時間穩定運作。

### 規格

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 頻段   | ISM 5.8 GHz                 |
| 發射功率 | 20 mW (依各國電波法規)             |
| 最大輸入 | 6.5 dBV                     |
| 輸入阻抗 | 約 1MΩ                       |
| 輸入接頭 | 3.5 mm，另附 6.3 mm 轉接頭        |
| 顯示介面 | LED 四段電量指示                  |
| 操作介面 | ACT 對頻感應區                   |
| 電源供應 | 18500 鋰離子電池 × 1             |
| 充電方式 | MP-24 專用充電座                 |
| 尺寸   | 35 × 84 × 29 mm (W × H × D) |
| 重量   | 約 61g                       |



### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

