

MTM-58

5 GHz 數位中繼發射模組

特點

- 透過 ISM 5 GHz 頻段，將音訊無線傳輸至搭載相對應接收模組的主動式喇叭，有效擴展行動擴音系統的使用範圍。
- 提供 12 個預設頻道，LCD 螢幕清晰顯示，操作方便。
- 採用 PLL 頻率鎖定技術，降低干擾，確保傳輸品質。
- 模組化設計，能直接安裝於 MIPRO 行動擴音系統，安裝與維護更便利。

規格

| | |
|------|------------------------------|
| 頻段 | ISM 5.8 GHz |
| 頻道數 | 預設 12 個 |
| 顯示器 | LCD 顯示 |
| 輸出功率 | 20 mW |
| 相容設備 | MIPRO MA 系列無線擴音機 (不含 MA-707) |
| 尺寸 | 75 × 35 × 165 mm (W × H × D) |
| 重量 | 約 78 g |



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

