MR-58

5 GHz 踏板型數位接收機

特點



- 金屬踏板式機殼，採 ISM 5 GHz 純自動選訊與無壓縮數位音訊技術，搭配相容的 MIPRO 數位發射器，支援 ACT 自動頻道同步。
- 可儲存最多三十二組曲目設定，預設音色、增益、相位及輸出等參數，透過腳踏開關切換設定或靜音。
- 提供可選擇抑制頻率的回授抑制功能，以及導線音色模擬（Cable Tone），重現不同長度樂器導線搭配電吉他時的音色。
- 吉他透過麥克風或拾音器收音時，可使用箱體共鳴調整（AcousticRSP）功能，修飾收音訊號中的箱體共鳴。
- 提供 XLR 平衡輸出、OUT A／B 非平衡輸出及獨立調音器輸出；三路主要輸出可分別設定開關，XLR 另具接地切換功能。
- LCD 顯示曲目設定、頻道、音訊強度及發射器電量，並以八種可選 LED 顏色辨識不同曲目設定。

規格

頻段	ISM 5.8 GHz
調變方式	數位調變
接收方式	純自動選訊
頻道同步	ACT 自動頻道同步設定
音訊處理	48 kHz / 24-bit
頻率響應	18 Hz ~ 23 kHz
傳輸延遲	< 1.7 ms
訊噪比	> 120 dBA
總諧波失真	0.04 % @ 1 kHz（THD）
靈敏度	-95 dBm
顯示介面	繪圖型 LCD、彩色 LED
操作介面	ACT 對頻按鍵、SET / HOME 按鍵、飛梭旋鈕、PROG / MUTE 踏板開關
音訊輸出	6.3 mm 非平衡插座 ×3，供 OUT A、OUT B 及 TUNER OUT 使用；XLR 平衡插座 ×1
擴充介面	microSD 插槽，供韌體更新使用
電源供應	DC 9 ~ 12 V / 0.3 A
尺寸	110 × 50 × 130 mm (W × H × D)
重量	約 840 g

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/10