
ACT-5801

5 GHz 數位單頻道接收機

特點





- 採用半機架式金屬機箱設計，前面板內建高效率主動式天線，外型精簡，安裝便利。
- 配備高對比繪圖型 OLED 顯示器，接收狀態清楚易讀，操作直覺便利。
- 採用 ISM 5.8 GHz 頻段，避開傳統 UHF 與 2.4 GHz 無線系統的使用頻段，降低不同頻段設備間的干擾風險。
- 提供 A、B 雙頻道群組。A 群組具 12 個頻道；B 群組分為 B1、B2，各具 12 個頻道，共 24 個頻道。A、B 群組不可同時使用。
- 每頻道提供 64 組一般 ID 及 1 組特殊 ID，可降低鄰近系統使用相同頻道時發生音訊串入的風險。
- 內建 Channel Scan 頻道掃描功能，可偵測周圍無線訊號，協助選擇干擾較少的頻道，提升接收穩定性。
- 採用 MIPRO ACT 頻率同步技術，可快速完成接收機與發射器的頻率配對。
- 採用雙調諧器 True Diversity 純自動選訊接收技術，降低訊號衰落造成的接收中斷風險；B 群組延遲低於 1.5 ms。
- 採用 48 kHz / 24-bit 數位音訊處理，具備 18 Hz～23 kHz 頻率響應及超過 120 dBA 動態範圍，呈現清晰自然的音質。
- 提供 XLR 平衡式及 6.3 mm 非平衡式音訊輸出，輸出增益可於 -10～+20 dB 間調整，方便搭配不同音響設備。
- 採用 AC 100～240 V 外接式交換電源供應器，適用不同地區的電源規格。
- 相容 MIPRO 5.8 GHz 數位無線發射器，可依使用需求搭配手握式、佩戴式及其他相容發射器。
- 台灣研發製造，結合專業無線傳輸技術與實用功能，提供具競爭力的產品選擇。

規格

頻道數	單頻道
機箱	半機架寬（9.5 吋）金屬機箱
頻段	ISM 5.8 GHz
頻寬	125 MHz
接收方式	純自動選訊
顯示螢幕	繪圖型 OLED 顯示器
操作介面	ACT 對頻按鍵與飛梭旋鈕
靈敏度	輸入 12 dBμV 時，S/N > 100 dB
頻率響應	18 Hz ~ 23 kHz
動態範圍	> 120 dBA
傳輸延遲	< 1.5 ms（B 群組）
音訊 EQ	Lo-Cut / Flat
音訊處理	48 kHz / 24-bit 數位取樣
音訊輸出	XLR 平衡式及 6.3 mm 非平衡式輸出；輸出增益 -10 ~ +20 dB
天線裝置	隱藏式天線
電源供應	DC 12 ~ 15 V；外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 162 mm (W×H×D)
重量	約 0.7 kg

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/11