ACT-26T UHF 類比佩戴式發射器

主要特點

- 具有世界首創的 ACT 自動追鎖頻道功能,可快速精準的自動 鎖定接收機工作頻道。
- 採用諧波輻射較低、特性最穩定的 PLL 相位鎖定振盪電路。
- 提升輸入動態範圍,能承受高音壓輸入不失真。
- 採用高效率的發射電路及省電設計,搭配一般 AA 電池。
- Mini XLR 接頭可搭配 MIPRO 各種領夾及頭戴麥克風
- 彈簧腰夾可任意旋轉角度,方便佩戴。





主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
顯示器	LED
音頭模組	標配領夾式 MU-53L,可選配其他 MIPRO 領夾式及頭戴式音頭模組
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度
發射功率	30 mW(依照各國電波法規)
諧波輻射	< -55 dBc
電池	AA 電池 × 2
尺寸	105 × 63 × 21 mm (W × H × D)
重量	約 95 g

