


ACT-500T UHF 類比佩戴式發射器

主要特點

- 最新設計的機殼，袖珍輕巧、便於佩戴的流線造型。
- 面板的 LCD 及各項操作按鍵一體成形，便於操作觀看訊息，具鎖定功能避免誤動作。
- 除電源開關及靜音鍵可設定外，還可設定輸入靈敏度、發射功率、靜音操作模式及按鍵鎖定等功能。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 音頻輸入可切換五段增益。
- 具靜音按鍵及遙控插孔，提供使用者方便操作靜音功能。
- 首創同一電池座可快速任意裝填 AA 或充電式鋰離子電池的專利設計，並採用 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路，直接使用充電線充電外，亦可選配專用充電座做充電使用。
- 彈簧腰夾可調整方向，方便佩戴。



主要規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
顯示器	背光 LCD
音頭模組	標配 MU-53L 領夾麥克風，也可選配 MIPRO 其他之領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
AF 輸入靈敏度	0 dB = 音頭靈敏度，可切換 -12dB ~ 12dB 五段增益
最大輸入	0 dBV
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依照各國電波法規)
諧波輻射	< 4 nW
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1 或 AA 電池 × 2
充電方式	搭配 MP-800 / MP-820 充電座或使用 USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 96 g