


# ACT-800T UHF 數位寬頻佩戴式發射器

## 主要特點

- 最新設計的機殼，袖珍輕巧、便於佩戴的流線造型。
- 面板的 LCD 及各項操作按鍵一體成形，便於操作觀看訊息，具鎖定功能避免誤動作。
- 除電源開關及靜音鍵可設定外，還可設定輸入靈敏度、低頻衰減、音量限制、發射功率、輸入極性切換、按鍵鎖定及靜音操作模式。
- 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。
- 音頻輸入可切換六段增益，具有音頻輸入極性選擇功能，便於搭配不同極性的音頭輸入。
- 具靜音按鍵及遙控插孔，提供使用者方便操作靜音功能。
- 首創同一電池座可快速任意裝填 AA 或充電式鋰離子電池的專利設計，並採用 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護電路，直接使用充電線充電外，亦可選配專用充電座做充電使用。
- 彈簧腰夾可調整方向，方便佩戴。



## 主要規格

|          |  |
|----------|--|
| 頻段       | UHF 480 ~ 934 MHz ( 依照各國電波法規 )         |
| 頻寬       | 72 MHz                                 |
| 顯示器      | 背光 LCD                                 |
| 加密功能     | 256-bit                                |
| 音頭模組     | 標配 MU-53L 領夾麥克風，也可選配 MIPRO 其他之領夾或頭戴麥克風 |
| 輸入接頭     | MIPRO 4-Pin Mini XLR                   |
| AF 輸入靈敏度 | 0 dB = 音頭靈敏度，可切換-12 dB ~ 18 dB 六段增益    |
| 發射功率     | 可切換 10 mW 或 50 mW ( 依照各國電波法規 )         |
| 電源供應     | 18500 鋰離子電池 × 1 或 AA 電池 × 2            |
| 充電方式     | 搭配 MP-800 / MP-820 充電座或 USB Type-C     |
| 尺寸       | 63 × 80 × 25 mm (W × H × D)            |
| 重量       | 約 97 g                                 |