

MIPRO MA-100DB 雙頻道超迷你無線喊話器



主要特點

- 採用最新的 UHF PLL ACT 系列自動選訊接收機模組，首創避免折斷的隱藏式、高效率的主動式接收天線，接收穩定距離遠。
- 採用 D 類擴音電路，驅動高效率的全音域喇叭，可搭配使用有線麥克風、各種手握式、領夾式或頭戴式發射器及 USB 播放音樂及錄音，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果，內建強勁的警報音，最貼心的控制面板設計，操作最易。
- 內建大容量鋰離子電池，使機身重量大為減輕，充電 4 小時，連續待機 10 小時以上。
- 便於肩掛、手提、放置桌面或架設在三腳架上使用，是教學、集會、各種活動的解說、展覽會的廣告、遊覽車導遊或遊行隊伍的指揮、選舉拜訪活動的隨身擴音、電腦多媒體的鑑聽擴音等小型場所最方便、音效最佳的擴音利器。
- 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於肩掛、手提或固定裝置。
- 外接交換式 AC 電源供應器，承接各種電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建大容量鋰電池，停電或充電中照常全功能動作。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出 50 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：90 dB，最大：102 dB
喇叭	5 吋全音域高效率喇叭
音源輸入	麥克風：Ø 6.3 mm 插座。LINE IN：Ø 3.5 mm 插座。獨立音量控制
藍牙功能	標配
音源輸出	LINE OUT Ø 3.5 mm 插座
警報器	具有高效率警報音
攜帶與架設	肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60 W）
充電時間	4 小時（自動充電管理）
待機時間	10 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	可選擇純黑及純白兩種顏色
尺寸（長×高×寬）	135 × 144 × 240 mm
重量（含電池）	約 1.9 kg

無線麥克風接收機

內建接收機	雙頻道
接收模組	UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能
載波頻段	480 ~ 934 MHz
頻寬及預設頻率	在頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107
天線	隱藏式

音樂放音座

內建 USB 座	USB 2.0
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間...等
操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。