

# MIPRO MA-100SB 單頻道超迷你無線喊話器



## 主要特點

- 採用最新的 UHF PLL ACT 系列自動選訊接收機模組，首創避免折斷的隱藏式、高效率的主動式接收天線，接收穩定距離遠。
- 採用 D 類擴音電路，驅動高效率的全音域喇叭，可搭配使用有線麥克風、各種手握式、領夾式或頭戴式發射器及 USB 播放音樂及錄音，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果，內建強勁的警報音，最貼心的控制面板設計，操作最易。
- 內建大容量鋰離子電池，使機身重量大為減輕，充電 4 小時，連續待機 10 小時以上。
- 便於肩掛、手提、放置桌面或架設在三腳架上使用，是教學、集會、各種活動的解說、展覽會的廣告、遊覽車導遊或遊行隊伍的指揮、選舉拜訪活動的隨身擴音、電腦多媒體的鑑聽擴音等小型場所最方便、音效最佳的擴音利器。
- 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於肩掛、手提或固定裝置。
- 外接交換式 AC 電源供應器，插接各種電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建大容量鋰電池，停電或充電中照常全功能動作。

## 主要規格

### 擴音機

|           |   |
|-----------|---|
| 放大器       | Class D，最大輸出 50 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz                       |
| 靈敏度       | 正常：90 dB，最大：102 dB  |
| 喇叭        | 5 吋全音域高效率喇叭   |
| 音源輸入      | 麥克風：Ø 6.3 mm 插座。LINE IN：Ø 3.5 mm 插座。獨立音量控制                        |
| 藍牙功能      | 標配  |
| 音源輸出      | LINE OUT Ø 3.5 mm 插座  |
| 警報器       | 具有高效率警報音  |
| 攜帶與架設     | 肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上  |
| 電源供應      | 內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60 W） |
| 充電時間      | 4 小時（自動充電管理）  |
| 待機時間      | 12 小時以上   |
| 電池容量顯示    | 4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況  |
| 機箱顏色      | 可選擇純黑及純白兩種顏色  |
| 尺寸（長×高×寬） | 135 × 144 × 240 mm  |
| 重量（含電池）   | 約 1.8 kg  |

### 無線麥克風接收機

|         |   |
|---------|---|
| 內建接收機   | 單頻道   |
| 接收模組    | UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能                |
| 頻率範圍    | 480 ~ 934 MHz   |
| 頻寬及預設頻率 | 在頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率                               |
| 搭配發射器   | 搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107 |
| 天線      | 隱藏式   |

### 音樂放音座

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 內建 USB 座 | USB 2.0                       |
| 錄放音功能    | 具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間...等 |
| 操作模式     | 直接於箱體上操作，USB 可遙控操作            |
| 認證及專利    | 具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。          |



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI021/02