

MT-58 樂器專用數位式發射器

主要特點

- MT-58 樂器專用數位式迷你發射器具有一體成型的 6.3 Ø P 型插頭，可作 0 ~ 90 度旋轉彎折，方便直接插到內建拾音器的樂器或電腦、投影機等具有 P 型輸出插座。
- 輕巧的 MT-58 容易使用各種樂器專用的固定夾牢固在樂器上，搭配 MR-58 接收機可擺脫連線的束縛，讓表演靈活輕鬆。
- 使用 ISM 5 GHz 頻段，能避免 2.4 GHz 及 UHF 頻段的無線干擾與無線法規的限制，獲得最穩定的訊號傳輸效果，徹底解決一般類比在樂器上應用所產生的音質失真問題，讓原音完美重現。



主要規格

載波頻段	ISM 5.8 GHz (5,725 ~ 5,850 MHz)
輸出功率	20 mW (依照各國電波法規要求)
AF 最大輸入	6.5 dBV
電池狀態顯示	綠、紅 LED 四段電量顯示
輸入阻抗	約 1 M Ω
尺寸	35 × 84 × 29 mm (W×H×D)
重量	約 61 g (不含電池重量)
電池	內建 18500 充電式鋰離子電池一只
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。