

MT-58 5 GHz 樂器專用數位發射器

主要特點

- MT-58 樂器專用數位式迷你發射器具有一體成型的 3.5 mm 接頭，可作 0 ~ 90 度旋轉彎折，方便內建拾音器的樂器或電腦、投影機等具有 Phone Jack 輸出插座的設備使用。
- 輕巧的 MT-58 容易使用各種樂器專用的固定夾牢固在樂器上，搭配 MR-58 接收機可擺脫連線的束縛，讓表演靈活輕鬆。
- 使用 ISM 5 GHz 頻段，能避免 2.4 GHz 及 UHF 頻段的無線干擾與無線法規的限制，獲得最穩定的訊號傳輸效果，徹底解決一般類比在樂器上應用所產生的音質失真問題，讓原音完美重現。



主要規格

頻段	ISM 5.8 GHz
發射功率	20 mW (依照各國電波法規)
最大輸入	6.5 dBV
面板顯示	綠、紅 LED 四段電量顯示
輸入阻抗	約 1 M Ω
接頭	3.5 mm，另附 6.3 mm 轉接頭
電池	內建 18500 充電式鋰電池一只
尺寸	35 × 84 × 29 mm (W × H × D)
重量	約 61 g
配件	MP-24 充電座