

# MTM-58 5 GHz 無線中繼發射器模組

## 主要特點

- 搭配 ISM 5 GHz 接收模組。
- 可切換 12 個頻道，並有 LCD 清晰顯示工作頻道。
- 模組化設計，方便操作、組裝及維修。



## 主要規格

搭配接收模組	ISM 5.8 GHz 接收模組
頻帶寬度	125 MHz
預設頻率數	12
振盪模式	PLL 相位鎖定頻率合成
輸出功率	20 mW
諧波幅射	< -40 dBm
適用機種	MA-929 / MA-828 / MA-727 / MA-505
尺寸	75 × 35 × 165 mm (W×H×D)
重量	約 78 g