

# ACT-800T

## UHF 數位寬頻佩戴式發射器


### 特點

- MIPRO 頂級數位無線系列專用佩戴式發射器，搭配 ACT-800 系列數位接收機，性能完美匹配。
- 採用全新設計的輕巧機殼與流線外型，專利造型兼具美觀與實用性，方便腰掛配戴。
- 配備背光 LCD 顯示器與直覺式操作按鍵，清楚顯示頻道、電量與 AF 音訊強度指示條。
- 支援靜音模式、靈敏度調整、低頻衰減 (Low cut)、音訊限制 (AF limit)、發射功率、輸入極性切換與按鍵鎖定等完整功能設定。
- 提供本體按鍵與外部連線控制兩種靜音方式，操作靈活便利。
- 輸入端採 MIPRO 4-Pin Mini XLR，可搭配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風及各類樂器收音模組。
- 提供六段增益控制，可依音量大小調整輸入強度，提升收音品質。
- 採用 MIPRO 獨創的 ACT 自動對頻技術，與接收機快速精準同步頻率。
- 首創專利電池座兩用設計，可快速更換 AA 電池或鋰離子充電電池，提升使用彈性。
- 整合 USB Type-C 充電介面與充電座電極，具防呆設計與充電保護電路，支援充電線與專用充電座兩種方式。
- 金屬腰夾可調整安裝方向，確保佩戴穩定且方便操作。



### 規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依各國電波法規)
頻寬	72 MHz
顯示器	背光 LCD，顯示頻道、電量、AF 音訊強度與操作選單
操作介面	ACT 對頻感應區、設定按鍵與靜音鍵
加密功能	256-bit 數位加密
音頭模組	可選配 MIPRO 全系列領夾或頭戴麥克風
輸入接頭	MIPRO 4-Pin Mini XLR
音訊控制	支援 AF 增益、低頻衰減、AF 限制與輸入極性調整
最大輸入	0 dBV
增益控制	可切換 -12 ~ +18 dB，每段 6 dB
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依各國電波法規)
電源供應	18500 鋰離子電池 × 1 或 AA 電池 × 2
充電方式	MP-800 / MP-820 充電座或 USB Type-C
尺寸	63 × 80 × 25 mm (W × H × D)
重量	約 97 g



### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

